

**Verkauft Notstromaggregat als Ersatzstromanlage 30 kVA mit Deutz Motor F4M2011 in RAL 7035 Tank 100**

**Liter**

**Ausführung**

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
--------------	-----------	------------	---------------

**Technische Daten Motor**

Motorhersteller:	Deutz	Motortyp:	F 4 M 2011
Motor Nr.:	diverse	Motorleistung:	27 KW
Kühlung:	Ölgekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

**Technische Daten Generator:**

Generatorhersteller:	Stamford AvK	Generatortyp:	Synchron
Gen. Nr.:	Diverse	Generatorleistung:	30 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

**Schaltanlage**

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Height ca. mm:			

**Tank**

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		Height ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	100

**Abmessungen des Aggregats:**

Länge ca. mm:	2.000	Height ca. mm:	1.236
Breite ca. mm:	960	Gewicht ca. KG:	1.075

**Nutzung**

Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	2022
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2		
Standort:	Verl - Deutschland	Reserviert:	nein / no
Lagernummer:			

**Lieferumfang**

Notstromaggregat als Ersatzstromanlage für die Notstromversorgung als Ersatzstromanlage mit einem originalen Deutz Industriedieselmotor mit Drehzahlregelung und Stamford Drehstrom Synchron Generator. Motor und Generator sind elastisch auf einem gemeinsamen Kufenrahmen gelagert. Eingebaut in einer modular aufgebauten Schalldämmkapselung.

Pulverbeschichtet in RAL 7035

Weitere zusätzliche Ausstattungsmerkmale:

Tankinhalt 100 Liter, mit Auffangwanne, betankung direkt am Gehäuse

2,14 Liter / Stunde bei 25 % Last

4,07 Liter / Stunde bei 50 % Last

5,46 Liter / Stunde bei 75 % Last

7,18 Liter / Stunde bei 100 % Last

Interne Start- Stopp Automatik (Typ: AMF DSE 4150) mit Anzeige aller wichtigen Motor- und Generator Meldungen. Funktionale Anzeige digital am Display. Generatorschalter 40 Ampera 4 polig am Aggregat (Generator) integriert. Internes Batterieladegerät 230 Volt & 12 Volt DC

Optional lieferbar gegen Mehrpreis:

Automatischer Start mit Netz- & Generatorumschaltung 4 polig

Externe Notstromschaltanlage für den Einbau im Gebäude und 4 poliger Netz- Generator Umschaltung

Funktion: Bei einem Netzausfall wird der Startbefehl an das Dieselaggregat übergeben. Bei Erreichen der Nenndrehzahl und Nennspannung wird der Generatorschalter zugeschaltet. Bei Netzwiederkehr überwacht die Automatik die Netzspannung. Wenn diese wieder stabil vorhanden ist, erfolgt die Rückschaltung auf Netzbetrieb. Das Dieselaggregat wird nach der Abkühlungszeit gestoppt und wartet im Automatikmodus auf den nächsten Netzausfall.

Die Notstromanlage als Notstromversorgung ist betriebsbereit und sofort ab Lager Verl verfügbar.

**Produktbilder**





