Leider schon verkauft Notstromaggregat stationär auf Kufenrahmen 400 kVA als Notstromanlage mit Scania Motor und IG 200 Comap Steuerung

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Kufenrahmen**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Scania	**Motortyp:**	DC 13 072A 02 12
Motor Nr.:	in Produktion	**Motorleistung:**	365 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford AvK	**Generatortyp:**	S4L1D-F
Gen. Nr.:	in Produktion	**Generatorleistung:**	400 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	400
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	3.215	**Hï¿½he ca. mm:**	2.100
Breite ca. mm:	1.200	**Gewicht ca. KG:**	3.110
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	**Baujahr:**	2022
Lieferzeit:	verkauft	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Ab Ende Oktober lieferbar mit Comap IG 200 Steuerung

Kraftstoffverbrauch des Notstromaggregates Typ WA-SG 400 "G" gemäß Scania Datenblatt:

183 g/kWh bei 100 % Last
184 g/kWh bei 75 % Last
186 g/kWh bei 50 % Last

Abzugebene Wärmemengen:

028 KW Strahlungswärme an die Umgebungsluft
061 KW im Ladeluftkreis
112 KW im Kühlkreilauf
235 KW im Abgas

Abgastemperatur: 488 °C
Abgasmenge: 28 KG / Minute

Max. Drehmoment: 2324 NM

Verbrennungsluftmenge: 28 KG/min.

Lastaufschaltung 1 Stufe: 69 % (Klasse G2)