

Netzersatzanlage als Ersatzstromaggregat mit einem FPT Iveco Motor 100 kVA

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Kufenrahmen
---------------------	-----------	-------------------	--------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco FPT	Motorart:	N 45 TM 2A
Motor Nr.:	001730048	Motorleistung:	88 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECP 34 2S4
Gen. Nr.:	P169865	Generatorleistung:	105 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	100
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.450	Höhe ca. mm:	1.640
Breite ca. mm:	930	Gewicht ca. KG:	1.230

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	2020
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland	Reserviert:	nein / no
Lagernummer:	1126		

Lieferumfang

WA I 100 "G" Netzersatzanlage als Ersatzstromaggregat mit einem IVECO Dieselmotor

SN: 191007131

Der Tank ist im Grundrahmen inkl. einer Ölaufwanne zur Aufnahme 110% aller Flüssigkeiten gemäß AwSV und WHG.

Elektronischer Motorregler
Kühlwasservorheizung 230 Volt
Batterieladegerät 230 Volt
Ölabsaugpumpe

Optional:

Externe Umschaltgruppe mit Anzeigedisplay

Produktbilder



